



**FONTE NO BREAK**  
 CONECTA-SE DIRETO NA BATERIA  
 LIMITA CORRENTE DE SAÍDA EM 10A.

DIMENSÕES EM: [ mm ]  
 TOLERÂNCIA GERAL: ±0,5mm  
 TOLERÂNCIA DOS FUROS : ±0,2mm

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
103.1	178.8	55.1	169.9	94.2	3.3	50.0	51.6	4.45	4.45

PESO DO PRODUTO: 417,0 (g)

		DOC. Nº	108
<b>DIAGRAMA DE LIGAÇÃO</b>			
CLIENTE		CODIGO	
TECNOTRAFO		132.010.01	
DESCRIÇÃO		PLACA	EMISSÃO
FONTE NO-BREAK E. 85~265VAC OU 100 ~ 400VDC		B-066	06
S. 13,8VDC / 10A		REV.	03
DATA:	AUTOR:	CONFERIDO:	
13/05/10	HIKISON		